

# 제 품 사 양 서

품 명	간섭 전류형 저주파 자극기	모델명	H-401
		제조국	대한민국

<p><b>특 징</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품목허가번호 : 제허 04-1026호</li> <li>- 분류번호 : A16010.02</li> <li>- 개요 : 본 기기는 2종류의 저주파 전류 (고정: 4,000Hz, 유동: 3,880~4,000Hz)를 발진시켜 환부에 4개의 도자를 교차시켜 두 종류의 주파수 사이에서 생기는 간섭 주파수인 저주파 전류를 가하여 근육 통증을 완화 시키는데 사용되는 기기이다. 또한, 조작부의 조작 버튼을 조절하여, 간섭 주파수, 전류의 세기, 흡인 도자컵의 압력, 흡인 도자컵의 흡인 주기, 작동 시간 등을 조절 할 수 있으며 자극은 흡인 도자컵을 통해 발생한다.</li> </ul>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<b>사 양</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 치수 : ① 본체 : 450(W) * 940(H) * 350(D) (단위 : mm)</li> <li style="padding-left: 20px;">② 4선식 흡인도자선 치수 : Φ14 x L1800 (mm), 중량: 약220g</li> <li style="padding-left: 20px;">③ 흡인 도자 컵 : Φ75 x H45 (mm), 중량: 약50g</li> <li style="padding-left: 20px;">④ 원형 스폰지 : Φ60 x 2t (mm), 중량: 약2g</li> <li>- 본체 중량 : 25Kg</li> <li>- 성능 : ① 정격 전원 : 입력 AC 220V, 50/60 Hz</li> <li style="padding-left: 20px;">② 전기 충격에 대한 보호 형식 및 정도 : 1급 기기 , BF형 장착부</li> <li style="padding-left: 20px;">③ 소비 전력 : 70VA    ④ 정전압 방식    ⑤ 최대 출력 전류 : 60mA (500Ω 부하시)</li> <li style="padding-left: 20px;">⑥ 최대 출력 전압 : 85V<sub>p-p</sub> (500Ω 부하시)    ⑦ 고정 저주파 출력 주파수 : 4,000Hz</li> <li style="padding-left: 20px;">⑧ 유동 저주파 출력 주파수 : 3,880Hz ~ 4,000Hz</li> <li style="padding-left: 20px;">⑨ 간섭 저주파 출력 주파수 : (3, 10, 50, 1~10, 90~120, 1~120)Hz</li> <li style="padding-left: 20px;">⑩ 모듈레이션범위 : 25%, 50%, 75%, 100%</li> <li style="padding-left: 20px;">⑪ 흡인 도자컵의 흡인 주기 : M1(15회/분), M2(12회/분), M3(09회/분), CON : 연속흡인</li> <li style="padding-left: 20px;">⑫ 흡인 도자컵의 흡인 압력 : 1단계:140mmHg, 2단계:170mmHg, 3단계:190mmHg, 4단계:250mmHg</li> <li style="padding-left: 20px;">⑬ 설정 시간 : 0~30분(5분씩 증가)</li> </ul>	

<b>구 성</b>	- 본체 1set, 흡입컵도자 1set, 스폰지 4ea
------------	--------------------------------

# 제 품 사 양 서

품 명	간섭 전류형 저주파 자극기	모델명	H-402
		제조국	대한민국

<p><b>특 징</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품목허가번호 : 제허 04-1159호</li> <li>- 분류번호 : A16010.02</li> <li>- 개요 : 본 기기는 2종류의 저주파 전류 (고정: 4,000Hz, 유동: 3,880~4,000Hz)를 발진시켜 환부에 4개의 도자를 교차시킨 후 두 종류의 주파수 사이에서 생기는 간섭 주파수인 저주파 전류를 인체에 가하여 근육 통증을 완화 시키는데 사용되는 기기이다. 또한, 조작부의 조작 버튼을 조절하여, 간섭 주파수, 전류의 세기, 흡인 도자컵의 압력, 흡인 도자컵의 흡인 주기, 작동 시간 등을 조절 할 수 있다. 자극은 흡인 도자컵을 통해 발생하며, 동시에 2인에게 사용이 가능하다. (4구+4구)</li> </ul>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<b>사 양</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 치수 : ① 본체 : 450(W) * 940(H) * 350(D) (단위 : mm)</li> <li style="padding-left: 20px;">② 4선식 흡인도자선 치수 : Φ14 x L1800 (mm), 중량: 약220g</li> <li style="padding-left: 20px;">③ 흡인 도자 컵 : Φ75 x H45 (mm), 중량: 약50g</li> <li style="padding-left: 20px;">④ 원형 스폰지 : Φ60 x 2t (mm), 중량: 약2g</li> <li>- 본체 중량 : 45Kg</li> <li>- 성능 : ① 정격 전원 : 입력 AC 220V, 50/60 Hz</li> <li style="padding-left: 20px;">② 전기 충격에 대한 보호 형식 및 정도 : 1급 기기 , BF형 장착부</li> <li style="padding-left: 20px;">③ 소비 전력 : 140VA    ④ 정전압 방식    ⑤ 최대 출력 전류 : 60mA (500Ω 부하시)</li> <li style="padding-left: 20px;">⑥ 최대 출력 전압 : 85V<sub>p-p</sub> (500Ω 부하시)    ⑦ 고정 저주파 출력 주파수 : 4,000Hz</li> <li style="padding-left: 20px;">⑧ 유동 저주파 출력 주파수 : 3,880Hz ~ 4,000Hz</li> <li style="padding-left: 20px;">⑨ 간섭 저주파 출력 주파수 : (3, 10, 50, 1~10, 90~120, 1~120)Hz</li> <li style="padding-left: 20px;">⑩ 모듈레이션범위 : 25%, 50%, 75%, 100%</li> <li style="padding-left: 20px;">⑪ 흡인 도자컵의 흡인 주기 : M1(15회/분), M2(12회/분), M3(09회/분), CON : 연속흡인</li> <li style="padding-left: 20px;">⑫ 흡인 도자컵의 흡인 압력 : 1단계:140mmHg, 2단계:170mmHg, 3단계:190mmHg, 4단계:250mmHg</li> <li style="padding-left: 20px;">⑬ 설정 시간 : 0~30분(5분씩 증가)</li> </ul>	

<b>구 성</b>	- 본체 1set, 흡입컵도자 2set, 스폰지 8ea
------------	--------------------------------