제 품 사 양 서

품 명	전동식 정형용 운동 장치	모델명	EMT Plus
		제조국	대 한 민 국

특 징

- 품목허가번호 : 제허 08-192호
- 분류번호 : A67020.02

- 개요 :
본 정형용 운동 장치는 모터에 의한 수동 운동과 환자의 힘에 의한 능동 운동이 가능한 제품으로 강직에 대비한 제어모드, 속도, 저항, 시간, 방향등을 설정할 수 있으며 한글/영문 프로그램 선택이 가능하다.

- 근육의 재건, 관절 운동의 회복에 사용하는 기구

① 설정된 경직 제어 모드
㉠ 예민 – 상지 : 30kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생
- 하지 : 45kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생
㉡ 보통 – 상지 : 40kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생
- 하지 : 75kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생
㉢ 둔감 – 상지 : 50kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생
- 하지 : 90kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생
㉣ 꺼짐 : 경직이 발생하여도 강제적으로 회전
② 최대 저항치 – 상지 : 최대 65kgf/㎝± 20%
- 하지 : 최대 90kgf/㎝± 20%

사 양

- 치수 : ① 본체 620 × 600 × 920 (단위 : mm) , 중량 : 65Kg

- 성능 : ① 정격 전원 : 입력 AC 220V, 60Hz
② 전기 충격에 대한 보호 형식 및 정도 : 1급 기기 , BF형 장착부
③ 소비 전력 : 150W
④ 회전 속도 : 5~55 RPM
⑤ 저항 단계 : 1~15 단계
⑥ 작동 시간 : 5~60분

구 성	- 본체 1set

제 품 사 양 서

품 명	전동식 정형용 운동 장치(상지)	모델명	EMT Plus-A
		제조국	대 한 민 국

특 징

- 품목허가번호 : 제허 08-192호
- 분류번호 : A67020.02

- 개요 :
본 정형용 운동 장치는 모터에 의한 수동 운동과 환자의 힘에 의한 능동 운동이 가능한 제품으로 강직에 대비한 제어모드, 속도, 저항, 시간, 방향등을 설정할 수 있으며 한글/영문 프로그램 선택이 가능하다.

- 근육의 재건, 관절 운동의 회복에 사용하는 기구

① 설정된 경직 제어 모드
㉠ 예민 – 상지 : 30kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생 후 회전 할 것
㉡ 보통 – 상지 : 40kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생 후 회전 할 것
㉢ 둔감 – 상지 : 50kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생 후 회전 할 것
㉣ 꺼짐 : 경직이 발생하여도 강제적으로 회전

② 최대 저항치 – 상지 : 최대 130kgf/㎝± 20%

사 양

- 치수 : ① 본체 620 × 600 × 920 (단위 : mm) , 중량 : 65Kg

- 성능 : ① 정격 전원 : 입력 AC 220V, 60Hz
② 전기 충격에 대한 보호 형식 및 정도 : 1급 기기 , BF형 장착부
③ 소비 전력 : 150W
④ 회전 속도 : 5~55 RPM
⑤ 저항 단계 : 1~15 단계
⑥ 작동 시간 : 5~60분

구 성	- 본체 1set

제 품 사 양 서

품 명	전동식 정형용 운동 장치(하지)	모델명	EMT Plus-L
		제조국	대 한 민 국

특 징

- 품목허가번호 : 제허 08-192호
- 분류번호 : A67020.02

- 개요 :
본 정형용 운동 장치는 모터에 의한 수동 운동과 환자의 힘에 의한 능동 운동이 가능한 제품으로 강직에 대비한 제어모드, 속도, 저항, 시간, 방향등을 설정할 수 있으며 한글/영문 프로그램 선택이 가능하다.

- 근육의 재건, 관절 운동의 회복에 사용하는 기구

① 설정된 경직 제어 모드
㉠ 예민 – 하지 : 55kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생 후 회전 할 것
㉡ 보통 – 하지 : 75kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생 후 회전 할 것
㉢ 둔감 – 하지 : 90kgf/㎝± 20%에서 경직이 발생 후 회전 할 것
㉣ 꺼짐 : 경직이 발생하여도 강제적으로 회전

② 최대 저항치 – 상지 : 최대 200kgf/㎝± 20%

사 양

- 치수 : ① 본체 620 × 600 × 920 (단위 : mm) , 중량 : 65Kg

- 성능 : ① 정격 전원 : 입력 AC 220V, 60Hz
② 전기 충격에 대한 보호 형식 및 정도 : 1급 기기 , BF형 장착부
③ 소비 전력 : 150W
④ 회전 속도 : 5~55 RPM
⑤ 저항 단계 : 1~15 단계
⑥ 작동 시간 : 5~60분

구 성	- 본체 1set

한일메디피아 HANIL MEDIPIA